

ЛИСТА СА ПОДАЦИМА

Према Прилогу 4 ПРАВИЛНИКА О ОЗНАЧАВАЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
ЕЛЕКТРОНСКИХ ЕКРАНА („Службени гласник РС”, број 92/21 од 22.9.2021. године)

Генералне карактеристике производа		Вредност параметра и тачност	Јединица
1.	Име или заштитни знак испоручиоца	CARBON (International Trade Group d.o.o. Beograd)	
	Адреса испоручиоца	Maglajska 11, Beograd	
2.	Идентификациона ознака модела	CA-TV50UHDWOFL	
3.	Класа енергетске ефикасности за SDR мод	G	
4.	Снага у укљученом стању за стандардни динамички распон (SDR)	70,0	W
5.	Класа енергетске ефикасности за HDR мод	G	
6.	Снага у укљученом стању за мод великог динамичког распона (HDR), ако је примењиво	100,0	W
7.	Снага у искљученом стању, ако је примењиво	0	W
8.	Снага у стању приправности, ако је примењиво	0,4	W
9.	Снага у умреженом стању приправности, ако је примењиво	0	W
10.	Категорија електронског екрана	телевизор	
11.	Однос величина	16:9	
12.	Резолуција екрана (у пикселима)	3840 x 2160	
13.	Дијагонала екрана	125,7	cm
14.	Дијагонала екрана	50,0	inča
15.	Видљиво подручје екрана	67,5	dm ²
16.	Технологија панела која се користи	LED LCD	
17.	Аутоматска регулација сјајности (ABC) која је доступна	Не	
18.	Сензор за препознавање гласа који је доступан	Не	
19.	Сензор присутности у просторији који је доступан	Не	
20.	Учесталост освежавања слике (задата поставка)	60	Hz
21.	Минимална гарантована расположивост ажурирања софтвера и интегрисаног софтвера уређаја, ако је прописана, од датума завршетка стављања на тржиште до	8	година
22.	Минимална гарантована расположивост резервних делова, ако је прописана, од датума завршетка стављања на тржиште до	7	година
23.	Минимално трајање опште гаранције коју даје испоручилац	2	година
24.	Врста напајања:	унутрашње	
25.	Спољашње напајање (приложено уз производ, није стандардизовано)		
25.1)	Опис	/	
25.2)	Улазни напон	180 – 240	V
25.3)	Излазни напон	/	V
26.	Спољашње стандардизовано напајање (ако није приложено уз производ, друго одговарајуће напајање)		
26.1)	Подржани стандардни назив или опис	/	
26.2)	Потребан излазни напон	/	V
26.3)	Потребна јачина струје (минимална)	/	A
26.4)	Потребна фреквенција струје	/	Hz